


UPC/EAN/JAN 先頭が「0」の JAN 13 もしくは UPC-A の変換設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

[先頭が「0」で始まる JAN-13 を 13 桁(先頭「0」を削除しないで)で送信]・[UPC-A を JAN 13 フォーマットに変換して送信]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。




設定開始



UPC-A を JAN 13 フォーマットに変換して送信


有効	無効



先頭が「0」で始まる JAN 13 を 13 桁(先頭「0」を削除しないで)で送信

※古いバージョンのスキヤナーは読み取りできません。(古いバージョンのスキヤナーは読み取る必要がありません)

有効	無効



設定終了

※補足

新しいバージョンのスキヤナーは、13 桁の JAN(EAN)は先頭 1 桁のみ「0」の場合は「JAN(EAN)」と認識します。

例えば「0123456789012」というデータのバーコードは JAN(EAN)として認識され、先頭の「0」を削除しないようにする場合は、「先頭が「0」で始まる JAN 13 を 13 桁(先頭「0」を削除しないで)で送信」を有効にする必要があります。

例えば「0012345678905」というデータや「0」から始まる 12 桁のバーコード(UPC-A)は UPC-A として認識されますので「UPC-A を JAN 13 フォーマットに変換して送信」を有効にする必要があります。